

Für die Arbeitsfunktion (Nachtbetrieb oder Tagbetrieb), müssen Sie den LUX Regler justieren.

Nachtbetrieb:



Tag- und Nachtbetrieb



SENS LUX TIME (von links nach rechts). SENS: Regler zur Einstellung des Sensorbereiches (maximale Reichweite ca. 8m). LUX: Lux-Regler zur Einstellung der gewünschten Betriebsart. Der Regler dient zur Einstellung des Helligkeitswertes. Min: Nachtbetrieb .Max: Tag- und Nachtbetrieb. Der Bewegungsmelder schaltet das Licht ein, sobald die Umgebungslichtintensität unter den voreingestellten Wert fällt und die Bewegung erkannt wird. Wenn die Schraube zur Einstellung der Helligkeitsschwelle zum Min gedreht wird, schaltet der Bewegungsmelder nur dann das Licht ein, wenn der Helligkeitswert niedrig ist. Wenn die Schraube auf Max eingestellt ist, schaltet der Bewegungsmelder das Licht auch dann ein, wenn die Umgebungslichtintensität zu hoch. ZEIT: ca. 5 Sekunden (Min) und 4 Minuten (Max).